

GLORY

## CI-Hybrid 15X

Bezahlterminal



Das CI-Hybrid 15X Bezahlterminal von GLORY ist eine einfache und flexible Bargeldrecyclinglösung für den Einsatz am Point of Sale. Der Bezahlvorgang kann vom zentralen Verkaufsschalter abgekoppelt werden, wodurch das Personal mehr Zeit für wertschöpfende Tätigkeiten hat.

CHF



# Das CI-Hybrid 15X Bezahlterminal ist eine einfache und flexible Bargeldrecyclinglösung für den Einsatz am Point of Sale

|  | CI-5B<br>Banknotenrecycler                                      | CI-10CX<br>Münzrecycler  |
|--|---|--|
| <b>Abmessungen<br/>(B x T x H)</b>     | 327 x 714 x 1.244 mm  |  |
| <b>Gewicht</b>                         | 179 kg. Nur Gehäuse 79 kg                                       |  |
| <b>Optionales<br/>Gehäuse-Zubehör</b>  | Tür   |  |
| <b>Funktion</b>                        | "Follow me" LED-<br>Benutzerführung<br>Shutter für Notenausgabe | Leistungsstarke Anbindung zu Partner-Lösungen<br>Dynamische "Follow me" LED-Benutzerführung bei<br>Ein- und Auszahlungstransaktionen<br>Verschlüsselte Kommunikationsschnittstelle<br>Ermöglicht geschlossenen Bargeldkreislauf mit<br>Backoffice-Lösung<br>Benutzerfreundliche Animation zur Fehlerbehebung<br>Auto-Refill-Funktion zur Optimierung der<br>Nachfüllzeit und -kosten<br>Auto-Refill-Kassette zur Optimierung der<br>Abschöpfungsprozesse |
| <b>Anzahl der<br/>Recycling-Module</b> | 3 Recycling-Module<br>Frei konfigurierbares<br>Recycling-Modul  | 8 Recycling-Module<br>Frei konfigurierbares Recycling-Modul  |
| <b>Kapazität</b>                       | 50 Banknoten/Recycler   | Insgesamt: 8 Stacker<br>5 Franken 50 Münzen 50 Rappen 350 Münzen<br>2 Franken 70 Münzen 20 Rappen 180 Münzen<br>1 Franken 160 Münzen 10 Rappen 250 Münzen<br>5 Rappen 350 Münzen<br><br>*Jede Kapazität ist die Menge der Münzen pro Stacker<br><b>Wählbare Optionen:</b><br>Münzüberlaufbehälter: 1.800 Münzen <sup>2</sup><br>oder<br>Auto-Refill-Kassette: 1.000 Münzen <sup>2</sup>  |

|  | CI-5B<br>Banknotenrecycler   | CI-10CX<br>Münzrecycler                                |
|--|--|--|
| <b>Sammelkapazität</b>                         | 150 Banknoten <sup>2</sup> (bei einer<br>Banknotenstärke von 0,3 mm)   | –  |
| <b>Gesamtkapazität Banknoten/<br/>Münzen</b>   | 300 Banknoten <sup>2</sup>   | Abhängig von der Konfiguration des<br>Recycling-Moduls |
| <b>Ausgabe<br/>Kapazität des Ausgabefachs:</b> | 5 Banknoten <sup>2</sup> (bei geschlossener<br>Abdeckung)<br>30 Banknoten <sup>2</sup> (bei geöffneter<br>Abdeckung) | 50 Münzen <sup>1</sup>                                 |
| <b>Verarbeitungsgeschwindigkeit:</b>           | 3 Banknoten <sup>2</sup> pro Sekunde   | 5 Münzen <sup>1</sup> pro Sekunde                      |
| <b>Ausgabe<br/>Kapazität des Ausgabefachs:</b> | 10 Banknoten <sup>2</sup>  | 50 Münzen <sup>1</sup>                                 |
| <b>Verarbeitungsgeschwindigkeit:</b>           | 3 Banknoten <sup>2</sup> pro Sekunde   | 4 Münzen <sup>1</sup> pro Sekunde                      |
| <b>Erkennungseinheit</b>                       | Falschgeldererkennung  |  |
| <b>Währungen</b>                               | Für Informationen zu Währungen wenden Sie sich bitte an Ihre lokale<br>Ansprechperson bei GLORY                      |  |
| <b>Terminal</b>                                | FCC steuert CI-5B und CI-10CX<br>FCC befindet sich im Gehäuse zwischen CI-5B und CI-10CX                             |  |
| <b>Stromversorgung</b>                         | 24 V DC + 10 %<br>(Versorgung des FCC)   | 100 bis 240 V AC                                       |
| <b>Nennfrequenz</b>                            | –  | 50-60 Hz   |
| <b>Stromverbrauch</b>                          | 8,4A   | 3.2A - 2.2A  |
| <b>Zulassung</b>                               | CE, UL   |  |

<sup>1</sup> Die Münzkapazität wird in 10 EURO-Cent berechnet.

<sup>2</sup> Abhängig von der Banknotenqualität. Die Kapazitäten dienen nur zu Referenzzwecken und sind nicht garantiert.

Produktspezifikationen können ohne Ankündigung jederzeit geändert werden. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch, damit der ordnungsgemäße Umgang mit den Geräten gewährleistet ist. Alle in der Broschüre genannten Zahlen, Leistungs- und Geschwindigkeitswerte wurden von GLORY LTD getestet. Je nach Nutzungsbedingungen können Abweichungen auftreten; es kann daher keine Gewähr übernommen werden.

## Verwandte Lösungen...

### CI-10X für das Frontoffice

Kompakt und mit hoher Kapazität für automatisiertes Cash-Handling am POS.




### CI-50B/CI-10CX

Eine kombinierte Cash-Recycler-Lösung, bei der das Personal nicht mehr mit Bargeld am Schalter hantieren muss.



### CI-SERVERX

Zentralisiertes Bargeldmanagement im gesamten Geschäft für Frontoffice und Backoffice.



Glory Global Solutions (Switzerland) AG, Meriedweg 8, 3172 Niederwangen, Switzerland

+41 31 980 41 41 | info@ch.glory-global.com | [glory-global.com](https://www.glory-global.com)

DS-CI-HYBRID15XV2-1224/CHF-CH-DE\_3.0

Glory Global Solutions ist Teil der GLORY LTD. Dieses Dokument dient nur der allgemeinen Information. Da unsere Produkte und Dienstleistungen ständig weiterentwickelt werden, sollte der Kunde prüfen, ob die hier dargestellten Informationen auf dem neuesten Stand sind. Obwohl dieses Dokument sehr sorgfältig ausgearbeitet wurde, übernehmen das Unternehmen und der Herausgeber keine Verantwortung für Fehler oder Auslassungen. Das Unternehmen und der Herausgeber übernehmen des Weiteren keine Haftung für Schäden oder Verluste, die durch die Verwendung der in diesem Dokument enthaltenen Informationen entstehen können. Dieses Dokument ist nicht Bestandteil eines Vertrags oder einer Lizenz außer dies wurde ausdrücklich so vereinbart. Alle Angaben zu Funktionen und Kapazität und Durchsatzzahlen gelten vorbehaltlich der Qualität und der Größe der Banknoten/-Münzen sowie des eingesetzten Verfahrens. GLORY, CASHINFINITY und ihre zugehörigen grafischen Darstellungen sind jeweils eine Marke oder eine eingetragene Marke von GLORY LTD. Unternehmensgruppe in der EU, den USA und anderen Ländern. © Glory Global Solutions (International) Limited 2024.