

GLORY

# CI-50B/CI-10CX für das Frontoffice

Bargeldrecyclingsystem



reddot winner 2024

Als Teil der dynamischen CASHINFINITY™-Lösung macht der kompakte Bargeldrecycler CI-50/CI-10CX für das Frontoffice das manuelle Bargeldhandling am Point of Sale überflüssig. Er lässt sich in bestehende POS-Systeme integrieren und automatisiert die Bargeldverarbeitung an allen Verkaufspunkten. Fehlerrisiko und Verluste werden minimiert, Personaleffizienz und Kundenbetreuung optimiert.

Euro



CI-10CX

CI-50B

# Als Teil der CASHINFINITY™-Lösung kann das kompakte Cash-Recycling-System, bestehend aus CI-50B und CI-10CX, problemlos in Kassensysteme und Self-Checkouts integriert werden.

	CI-50B (Banknotenrecycler)	CI-10CX (Münzrecycler)
<b>Abmessungen (B x T x H)</b>	<b>UL-291 24-Stunden:</b> 340 x 800 x 860 mm (Sammelkassette) 340 x 950 x 860 mm (Stacking Safebag) <b>CEN III:</b> 400 x 830 x 920 mm (Sammelkassette) 400 x 980 x 920 mm (Stacking Safebag)	<b>Inkl. Auszugseinheit und Sockel (Typ M)</b> 240 x 485 x 820 - 860 mm <b>Inkl. Auszugseinheit und Sockel (Typ L)</b> 240 x 485 x 870 - 960 mm Höhenverstellbar
<b>Gewicht</b>	<b>UL-291 24-Stunden:</b> 300 kg (Sammelkassette) 385 kg (Stacking Safebag) <b>CEN III:</b> 505 kg (Sammelkassette) 555 kg (Stacking Safebag)	<b>Mit Sockel (Typ M)</b> 55,8 kg <b>Mit Sockel (Typ L)</b> 58,3 kg Inkl. Stapelkassette
<b>Funktionen</b>	“Follow me” LED-Bedienerführung Shutter für Notenausgabe Zusätzliche Aufbewahrungsfächer x 2 Grafische Animation zur Fehlerbehebung	Auto-Refill-Funktion zur Optimierung der Nachfüllzeit und -kosten Auto-Refill-Kassette zur Optimierung der Abschöpfungprozesse
<b>Anzahl der Recycling-Module</b>	<b>Konfigurationsoptionen:</b> Einzelmodul (300 Banknoten) x 3 + Doppelmodul (100 Banknoten + 200 Banknoten) x 1 Einzelmodul (300 Banknoten) x 2 + Doppelmodul (100 Banknoten + 200 Banknoten) x 2 Einzelmodul (300 Banknoten) x 4	8 Recycling-Module

	CI-50B (Banknotenrecycler)	CI-10CX (Münzrecycler)
<b>Kapazität der Recycling-Module</b>	Gesamtkapazität 1.200 Banknoten Einzelmodul: 300 Banknoten/Recycler Doppelmodul: 100 Banknoten/Recycler + 200 Banknoten/Recycler	<b>Insgesamt 8 Stacker (Typ M)</b> 2 EURO 150 Münzen 10 CENT 200 Münzen 1 EURO 150 Münzen 5 CENT 200 Münzen 50 CENT 150 Münzen 2 CENT 250 Münzen 20 CENT 160 Münzen 1 CENT 350 Münzen  *Anzahl Münzen pro Stacker  <b>Wählbare Optionen:</b> Münzüberlaufbehälter: 1.800 Münzen <sup>2</sup> oder Auto-Refill-Kassette: 1.000 Münzen <sup>2</sup>
<b>Sammelkapazität</b>	2.000 Banknoten <sup>1</sup> (Sammelkassette) 800 Banknoten <sup>1</sup> (Stacking Safebag)	–
<b>Gesamtkapazität Banknoten/Münzen</b>	3.200 Banknoten <sup>1</sup> (Sammelkassette) 2.000 Banknoten <sup>1</sup> (Stacking Safebag)	Konfigurationsabhängig
<b>Einzahlung</b>	<b>Kapazität des Eingabefachs:</b> 100 Banknoten <sup>1</sup> (bei geöffneter Abdeckung) 5 Banknoten <sup>1</sup> (bei geschlossener Abdeckung) <b>Verarbeitungsgeschwindigkeit:</b> 5 Banknoten/Sekunde <sup>1</sup>	<b>Kapazität des Ausgabefachs:</b> 50 Münzen <sup>2</sup> <b>Verarbeitungsgeschwindigkeit:</b> 5 Münzen/Sekunde <sup>2</sup>
<b>Ausgabe</b>	<b>Kapazität des Ausgabefachs:</b> 10 Banknoten <sup>1</sup> <b>Verarbeitungsgeschwindigkeit:</b> 4 Banknoten/Sekunde <sup>1</sup>	<b>Kapazität des Ausgabefachs:</b> 50 Münzen <sup>2</sup> <b>Verarbeitungsgeschwindigkeit:</b> 4 Münzen/Sekunde <sup>2</sup>
<b>Tresor</b>	UL-291 24-Stunden, CEN III	–
<b>Terminal</b>	Inklusive PC zur Steuerung CI-50B und CI-10CX	–
<b>Stromversorgung</b>	100 bis 240 V AC (50/60 Hz)	100 bis 240 V AC (50/60 Hz)
<b>Stromverbrauch</b>	5.2~2.3 A (Sammelkassette) 8.2~3.0 A (Stacking Safebag)	3.2~2.2 A
<b>Zulassung</b>	CE, UL	CE, UL

<sup>1</sup>Abhängig von der Banknotenqualität. Die Kapazitäten dienen nur zu Referenzzwecken und sind nicht garantiert.

<sup>2</sup>Die Münzkapazität wird in 10 EURO-Cent berechnet.

Produktspezifikationen können ohne Ankündigung jederzeit geändert werden. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch, damit der ordnungsgemäße Umgang mit den Geräten gewährleistet ist. Alle in der Broschüre genannten Zahlen, Leistungs- und Geschwindigkeitswerte wurden von GLORY LTD getestet. Je nach Nutzungsbedingungen können Abweichungen auftreten; es kann daher keine Gewähr übernommen werden.

## Verwandte Lösungen...

### CI-10X

Kompaktes Bargeldrecyclingsystem zur automatisierten Bargeldverarbeitung am POS.




### CI-100X

Schnelle und sichere Bargeldverarbeitung und -lagerung im Backoffice.



### CI-SERVERX

Zentralisiertes Bargeldmanagement im Front- und Backoffice Ihres gesamten Geschäfts.



Glory Global Solutions (Germany) GmbH, Thomas-Edison-Platz 1, 63263 Neu-Isenburg, Germany

+49 (0) 6102 8334-0 info.germany@glory-global.com [glory-global.com](https://www.glory-global.com)

DS-CI-50B-CI-10CX-0924/EURO-DE\_4.1

Glory Global Solutions ist Teil der GLORY LTD. Dieses Dokument dient nur der allgemeinen Information. Da unsere Produkte und Dienstleistungen ständig weiterentwickelt werden, sollte der Kunde prüfen, ob die hier dargestellten Informationen auf dem neuesten Stand sind. Obwohl dieses Dokument sehr sorgfältig ausgearbeitet wurde, übernehmen das Unternehmen und der Herausgeber keine Verantwortung für Fehler oder Auslassungen. Das Unternehmen und der Herausgeber übernehmen die Haftung für Schäden oder Verluste, die durch die Verwendung der in diesem Dokument enthaltenen Informationen entstehen können. Dieses Dokument ist nicht Bestandteil eines Vertrags oder einer Lizenz außer dies wurde ausdrücklich so vereinbart. Alle Angaben zu Funktionen und Kapazität und Durchsatzzahlen gelten vorbehaltlich der Qualität und der Größe der Banknoten/-Münzen sowie des eingesetzten Verfahrens. GLORY, CASHINFINITY und die damit verbundenen grafischen Darstellungen sind jeweils die Marke oder eine eingetragene Marke der GLORY LTD. Unternehmensgruppen in der Europäischen Union, der USA und weiteren Ländern. Das Red Dot Logo ist Markenzeichen der Red Dot GmbH & Co. KG. CI-10CX wurde 2024 mit dem Red Dot award ausgezeichnet, CI-50B im Jahr 2018. © Glory Global Solutions (International) Limited 2024.